



PDCINT110V

INTERFACE DIMMABLE DE 1-10V POUR UNE UTILISATION
AVEC LES ALIMENTATIONS LED DE 24V

Caractéristiques et avantages

Convertit les alimentations LED 24V en
alimentation dimmable 1-10V

DONNÉES PRODUIT

Référence	PDCINT110V
-----------	------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
288W MAX	12A MAX	24V DC	12A MAX	24V CC	N/A

GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	-25 to +40
Température du boîtier (tc = °C)	70
Contrôle	i) 1-10V ii) Interrupteur bouton poussoir
Double isolation	N/A
Efficacité (%)	99
Courant d'appel	N/A
IP	20
Repiquage possible	Non
Protection	N/A
Très basse tension de sécurité	N/A
Poids (g)	80

CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Bornes
Câble d'entrée (m)	4mm ² MAX
Câble de sortie (m)	1,5mm ² MAX

ACCESSOIRES

Référence	Description
N/A	Aucun accessoire disponible avec ce produit

GARANTIE

1 an

Dimensions

