



PR3011

RÉPÉTEUR DE PUISSANCE RGBW 350MA

Caractéristiques et avantages

Sortie 4 couleurs (RGBW)

Répéteur de puissance 350mA

Possibilité d'agrandir l'installation en câblant le câble de transmission à des répéteurs supplémentaires en parallèle

Le C100924 permet de contrôler jusqu'à 100 répéteurs de puissance

DONNÉES PRODUIT

Référence	PR3011
-----------	--------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
4x 8.4W MAX	1,6A MAX	24V CC*	4x 350mA	N/A	N/A

* Nécessite une alimentation LED de 24V (vendue séparément)

GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	40
Température du boîtier (tc = °C)	70
Contrôle	C100924 / DMX2102
Double isolation	N/A
Efficacité (%)	N/A
Courant d'appel	N/A
IP	20
Repiquage possible	Oui
Protection	Contre les court-circuits et la surchauffe
Très basse tension de sécurité	N/A
Poids (g)	165

CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Bornes vissées (câble <2.5mm ²)
Câble d'entrée (m)	N/A
Câble de sortie (m)	N/A

ACCESSOIRES

Référence	Description
C100924	Contrôleur RGBW
Gamme RGB & RGBW	Produits LED à changement de couleur
Gamme PS	Alimentations LED 24V
CF505RGBW	Câble plat RGBW 5 fils

GARANTIE

5 ans

Dimensions

